

Pilot samokopiujący 286-868mhz

model: KR33

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup Pilota samokopiującego.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

I. Zawartość zestawu

- Pilot samokopiujący
- kabelek USB/miniUSB

II. Zakres częstotliwości

300MHZ, 303.8MHZ, 306MHZ, 310MHZ, 315MHZ, 315.5MHZ, 330MHZ, 360MHZ, 390MHZ, 418MHZ, 430.5MHZ, 433.42MHZ, 433.92MHZ, 868.35MHZ, 286-361MHZ, 384-400MHZ

Odpowiedni do kopiowania 99% kodów stałych.

III. Aktywacja pilota i przełączanie kanałów

Naciśnij przycisk potwierdzający (OK/środkowy), a wyświetli się aktualnie działający kanał. Duplikator (pilot samokopiujący) wejdzie w stan spoczynku po dziesięciu sekundach bezczynności. Istnieją 4 kanały, a przełączanie pomiędzy nimi odbywa się przez naciśnięcie przycisku OK.

Programowanie pilota samokopiującego:

1. Wyczyszczenie pamięci

Włącz duplikator, naciśnij górny (A) i dolny (B) przycisk w tym samym momencie, do momentu, gdy numer kanału zamigocze 3 razy. Następnie puść jeden przycisk i naciśnij go szybko trzy razy, drugi przycisk miej cały czas wciśnięty (kanał # mruga cały czas).

2. Duplikowanie

Naciśnij i przetrzymaj dowolny przycisk (A,B,C lub D), a wyświetlacz pokaże numer kanału wraz z kropką (1.) Naciśnij i przetrzymaj przycisk oryginalnego pilota i przyłóż go w pobliże duplikatora. Po zapisaniu, kanał# z kropką zamigocze 2 razy i powróci do obecnego kanału. Dla innych kanałów, proszę powtórzyć krok 2.

3. Odzyskanie kodu

Aktywuj duplikator i naciśnij lewy (C) i prawy (D) przycisk w tym samym momencie, do czasu, gdy kanał# migocze, pamięć zostanie odzyskana.

4. Zapisywanie kanału

Istnieją 4 kanały. Jeśli chcesz mieć mniej kanałów, aktywuj duplikator, naciśnij i przetrzymaj przycisk środkowy (OK) przez dziesięć sekund. Pojawi się „U” na wyświetlaczu. Nadal trzymając OK, naciśnij dolny przycisk (B) i puść oba przyciski jednocześnie. Ekran wyświetli cyfrę 4 (ilość działających kanałów). Naciśnij dolny przycisk (B) by regulować liczbę aktywnych kanałów. Naciśnij przycisk OK aby potwierdzić wybór.

Uwagi:

1. Podczas duplikowania, proszę trzymać oryginalny pilot w pewnej odległości od duplikatora i powoli przybliżać oryginalny pilot do duplikatora.
2. Jeśli oryginalny pilot posiada słabszą moc i znajduje się zbyt blisko duplikatora, kopiowanie może potrwać dłużej.
3. Jeśli próba skopiowania nie powiedzie się za pierwszym razem, proszę spróbować ponownie.
4. Jeśli i to nie powiedzie się, proszę upewnić się, czy częstotliwości obydwu urządzeń (oryginalnego i samokopiującego zgadzają się ze sobą).

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.inpolis.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

